

# Termék adatlap

## WRM-24 \*



Rádiós vevőmodul automata ajtók és ablakmozgató motorok  
24 V DC feszültséggel történő vezérléséhez

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- GEZE automata ajtók és ablakmozgató motorok vezérlése GEZE rádióprogrammal
- Falsík alatti szerelés



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Titkosított kommunikáció akár 74 trillió kódkombinációt lehetővé tevő ugróköddal
- Egyszerű betanítás betanító gombbal és akusztikus visszajelzéssel
- Akár 85 rádióadó is betanítható
- Beépített DIP-kapcsoló különböző üzemmódok kiválasztásához
- Impulzusos üzem, impulzusos és folyamatos üzem, jelenlét-érzékelős üzem vagy öntartó üzem
- A legkisebb burkolatméretek az integrált szereléshez vagy a falba süllyesztéshez
- Két kimenet az egyéni csatlakoztatási lehetőségekhez

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	WRM-24 *
Üzemi áram	12.5 mA
Kimenet	2 potenciálmentes reléérintkező
Védettség	IP20
Szerelési mód	Falsík alatti szerelés
Kábelcsatlakozási mód	Csavarkapocs
Adófrekvencia	433.93 Mhz
Üzemi hőmérséklet	0 - 50 °C

### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Kimenet
WRM-24 rádiós vevőmodul *	52 x 47 x 23 mm (Sz x Ma x Mé), szabványos süllyesztett fali dobozba történő beépítésre / 24 V DC üzemi feszültség, impulzusos üzem vagy impulzusos és folyamatos üzem	131213	fekete	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 potenciálmentes reléérintkező

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.