

Termék adatlap

A5000--F *



Ajtónyitó integrált rádiómodullal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Normál és füstgátló ajtók
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyen- vagy váltóáramhoz

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz
- A kéttekerces technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- Az integrált rádiómodul lehetővé teszi a vezeték nélküli vezérlést
- Kompakt méretek

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	A5000--F *
Méretek	15.8 x 79.4 x 25.5 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	4 x 0.75 mm
Nyelvbehatalási mélység	6.5 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Nem
Munkaáram	Igen
Cseredarab	Nem
Feszültség tartós üzemben	12 V DC +/- 15 %
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz	Igen
Mechanikus reteszoldás	Nem
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen
Kéttekerces technika	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méretek	DIN irány	Szerelési mód
A5000--F kompakt ajtónyitó	Működési elv: Munkaáram / integrált rádióvevővel / Tartós üzemre való alkalmasság: 12 V DC / Áramfelvétel: 200 mA / Méret (Sz x Ma x Mé): 15,8 x 80 x 25,5 mm	144980	15.8 x 79.4 x 25.5 mm	balos / jobbos	az ajtótokban

A5000--F *



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.