

Termék adatlap

WRB-5 *



Rádiós vevőpanel Ecturn, Ecturn Inside és Powerturn
ajtómozgatókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- GEZE Powerturn, GEZE Ecturn és Ecturn Inside vezérlőjéhez csatlakoztatható
- WTH rádiós távirányítóval és WTM rádiós adómodullal kompatibilis
- Csatolható max. 12 WTH és vagy WTM rádióadóval



TERMÉKJELLEMZŐK

- Titkosított kommunikáció akár 74 trillió kódkombinációt lehetővé tevő ugróköddal
- Egyéni és biztonságos betanítás az illetéktelen vezérlés kizárására
- 1. csatorna a standard vezérléshez és hosszú gombnyomás esetén az aktuális működésmód megváltoztatása tartós nyitvatartás esetén és fordítva
- 2. csatorna a gomb/kéziadó számára „jogosult vezérlés” funkcióval

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	WRB-5 *
Méretek	44 x 27 x 10 mm
Üzemi áram	7 mA
Szerelési mód	DCU vezérlőkhöz csatlakoztatható
Beállíthatóság	gombnyomással
Adófrekvencia	433.93 Mhz
Üzemi hőmérséklet	-15 - 50 °C
Páratartalom	0-95 % relatív, nem kondenzáló

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méretek	Üzemi feszültség	Szerelési mód
WRB-5 rádiós vevőpanel *	Powerturn, ECturn és ECturn Inside esetén	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	DCU vezérlőkhöz csatlakoztatható

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.